Der KBR-Maximumwächter MI 3000 ist ein Gerät mit fest eingestellter Meßperiodenzeit:

- **MI 3000/15 Min.** – Meßperiode 15 Minuten
  – Meßpause 9 Sekunden
- **MI 3000/30 Min.** – Meßperiode 30 Minuten
  – Meßpause 18 Sekunden

Eine Änderung der Meßzeiten kann nur im Werk durchgeführt werden!

Die Inbetriebnahme des Gerätes erfolgt entsprechend der Bedienungsanleitung für das Gerät **MI 1000** (7.005.001) unter Beachtung der folgenden Eischränkungen:

- Meßperiode und Meßpause sind fest eingestellt.
- Die Synchronisation der Meßperiode kann nur über den Synchronimpulseingang erfolgen durch kurzzeitiges überbrücken der Klemmen 5 und 6.
- Es ist nur ein Sollwert vorhanden. Die im Anschlußplan enthaltene Sollwertbrücke entfällt.
- Das Handterminal HA 100 zur Datenanzeige ist nicht anschließbar.
- Eine Anzeigemöglichkeit besteht über die Fernanzeige FA 100, die über die Busleitung an den Maximumwächter anschließbar ist.
- Bei der Ausführung mit 3 Stufen ist für die Stufen 4 bis 6 eine Stufenleistung von 0 kW programmiert, damit diese Stufen nicht in die Schalthandlungen einbezogen werden. Dieser Wert ist nicht zu verändern um das Schaltverhalten des Gerätes nicht zu beeinflussen.

KBR GmbH – Spitalwaldstraße 12 – 8540 Schwabach
Telefon 09122-7055, Telefax 09122-75298, Telex 624928